

## 無線求助鈴 規格表

### JH-825WL- 無線求助鈴

項目	JH-825WL	
頻率	UHF	
迴路碼	31 路,可擴充至 255 區	
群碼	59049 組	
工作電流	16mA	
動作元件	微動開關(外接拉繩) 拉繩長度約 45 公分	
電源	9v 電池	
尺寸	100*60*20 mm	
重量	100g	

### JH-199WL/RP- 無線轉發機

項目	JH-199WL/RP	
電源	AC110V/60HZ	
待機電流	160MA	
工作電流	1A	
頻率	接收: UHF 發射: VHF	
輸出功率	3.5W	
備用電池	DC12V1.2AH	
電源	AC110V/60HZ	
尺寸	210*265*65 mm(不含天線)	
重量	2.5KG	

### JH-199WL-RX- 無線接收機

項目	JH-199WL-RX	
RF 設備	接收用	
運作頻率	VHF Hi-Band	
RF 敏感度	-110dbm	
頻寬	±3.5KHZ	
警報輸出	內建蜂鳴器	
警報時間	5 秒至 80 秒(可調)	
群碼	59049 組	
迴路碼	255 組	
備用電源	12V/1.2AH	
工作電流	300MA	
待機電流	160MA	
電源	AC110V/60Hz;AC220V/50Hz	
電源輸入	AC15V	
尺寸	210*265*65 mm(不含天線)	
重量	2.5KG	